


INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

ARTICOLO	COD	EAN
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	93003200	8031220032009






CARATTERISTICHE TECNICHE



- Interruttore crepuscolare per automatizzare l'accensione delle luci
- Permette l'accensione della luce collegata quando la luce ambientale scende sotto la soglia prestabilita e la spegne non appena la luce ambientale aumenta.
- Soglia crepuscolare: regolabile da 5 a 50 lux
- Alimentazione 220-240 V/AC – 50-60 hz
- Garanzia 2 anni



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	220-240 V/AC - 50/60 Hz	Corrente nominale:	10A max
Consumo (carico escluso):	0.5 W	Temp. di esercizio:	-20 C° ~ +40 C°
Carichi massimi:	1200 W max  	300 VA max 	
	300 VA max  LED	300 VA max 	
Max umidità relativa:	93%	Grado di protezione:	IP 44
Soglia crepuscolare:	5-50 LUX (regolabile)		



- Scheda tecnica prodotto Bravo Europe net-

Europe net s.r.l.

Via della Palmarola, 64
00135 Roma - Italy
tel. +39 06 30944097
fax +39 06 3091811

P.IVA 06558051006
CAP.SOC. 90.000 EURO I.V.
Iscr.Trib. Roma 06558051006
C.C.I.A.A. Roma REA 975674

bravo@europenet.it
www.europenet.it